

## Beleuchtungstrafo für Weihnachtskrippen

**Ausgang 3,2 V<sub>DC</sub> / 2 W**

Artikel-Nr.: X056

**Beschreibung:** Sicherheitsgeprüfter Transformator für Weihnachtskrippen, mit 5-fach Verteiler zum Anschluss von bis zu drei 3,5 V (200 mA) Birnchen sowie zwei 3,5 V (20 mA) LED-Lämpchen . Alternativ ist der vollständige Betrieb mit bis zu 30 Stück flackerfreien 3,5 V (20 mA) LED-Lämpchen möglich. GS-Zeichen geprüft, mit elektronischem Überlastschutz, flackerfreie LED durch geregelte Gleichspannung, farbiger Umkarton. Energiesparend nach EU Ökodesign-Verordnung 278/2009..

**Produkt und Umkarton:**



**Merkmale:**

Anwendungsbereich

Für Weihnachtskrippen geeignet: ja  
 Für Puppenstuben geeignet: nicht geeignet

Technische Merkmale

GS-Zeichen zertifiziert: ja  
 Als Transformator für Spielzeug zertifiziert: nicht zertifiziert  
 Elektronischer Überlastschutz: ja<sup>1</sup>

Produktmerkmale

Ruhe- bzw. Dauerlicht möglich: ja; 5 Anschlussmöglichkeiten  
 Flackerlicht möglich: nicht möglich  
 Anschlussmöglichkeit Birnchen: ja; max. 3 Birnchen mit 3,5 V (200 mA)<sup>2</sup>  
 Anschlussmöglichkeit LED-Lämpchen und LED-Lichterketten: ja; bis max. 30 LED-Lämpchen mit 3,5 V (20 mA)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nach einem Kurzschluss ist der Trafo nach kurzer Abkühlung wieder betriebsbereit.

<sup>2</sup> Für Anschlussmöglichkeit bis zu 5 Birnchen empfehlen wir den 07-310.0.

<sup>3</sup> Bei Betrieb mit 3 Birnchen nur max. 2 LED-Lämpchen zusätzlich möglich (bei 2 Birnchen: 10 LED-Lämpchen; bei 1 Birnchen: 20 LED-Lämpchen).