

Ruhe-/Flackerlichttrafo für Spielzeug

je ein Verteiler für Ruhelicht und Flackerlicht

Ausgang Ruhelicht-Verteiler: 3,2 V_{oc} / 3,2 W

Ausgang Flackerlicht-Verteiler: 2,4 V_{eff} / 1,2 VA

Artikel-Nr.:

X057

Beschreibung:

Sicherheitsgeprüfter Transformator für Spielzeug (Weihnachtskrippen, Puppenstuben), mit 2x 5-fach Verteiler für Ruhe- und Flackerlicht. Bis zu fünf 3,5 V (200 mA) Birnchen am Ruhelicht- und bis zu drei 3,5 V (200 mA) Birnchen am Flackerlicht-Ausgang. Alternativ ist der vollständige Betrieb mit bis zu 50 (Ruhelicht) bzw. 20 (Flackerlicht) flackerfreien 3,5 V (20 mA) LED-Lämpchen möglich.

GS-Zeichen geprüft, mit elektronischem Überlastschutz, flackerfreie LED durch geregelte Gleichspannung, farbiger Umkarton.

Produkt und Umkarton:



Merkmale:

Anwendungsbereich

Für Weihnachtskrippen geeignet: ja

Für Puppenstuben geeignet: ja

Technische Merkmale

GS-Zeichen zertifiziert: ja

Als Transformator für Spielzeug zertifiziert: ja

Elektronischer Überlastschutz: ja¹

Produktmerkmale

Ruhe- bzw. Dauerlicht möglich: ja; 5 Anschlussmöglichkeiten

Flackerlicht möglich: ja; 5 Anschlussmöglichkeiten

Anschlussmöglichkeit Birnchen: ja; max. 5 (Ruhelicht) bzw. 3 (Flackerlicht) Birnchen mit 3,5 V (200 mA)

Anschlussmöglichkeit LED-Lämpchen und LED-Lichterketten: ja; bis max. 50 (Ruhelicht) bzw. 20 (Flackerlicht) LED-Lämpchen mit 3,5 V (20 mA)²

¹ Nach einem Kurzschluss ist der Trafo nach kurzer Abkühlung wieder betriebsbereit.

² Bei einem Mischbetrieb mit Birnchen je 10 LED-Lämpchen je Birnchen weniger möglich.